Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grade 2)
Tipos de eventos	Intrusión Incendio Ayuda médica Gas Botón de pánico Mal funcionamiento Fuga Personalizado Ajustado por el PRO o por un usuario con derechos de administrador. El tipo de evento se indica cuando Button Jeweller está en modo Pánico
Comunicación con panel de control o repetidor	**Tecnología de comunicación Jeweller** **Bandas de frecuencia** 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Según la región de venta **Potencia radiada aparente (PRA) máxima** hasta 20 mW **Alcance de la señal de radio** hasta 1,300 m Entre el hub o el repetidor y Button
Compatibilidad	**Paneles de control** todos los hubs de Ajax **Repetidores de señal** todos los repetidores Ajax
Modos de funcionamiento	1. Botón de pánico 2. Control de los dispositivos de automatización 3. Silenciar alarmas de detectores de incendios interconectados Ajustado por el PRO o por un usuario con derechos de administrador
Protección contra la pulsación accidental	Pulsación doble o larga Ajustado por el PRO o por un usuario con derechos de administrador. La protección se puede activar si Button Jeweller está en modo Pánico

Comunicación con panel de control o repetidor	**Protección contra falsificación** autenticación de dispositivos		
Alimentación	1 batería CR2032	Parámetros de funcionamiento	**Rango de temperatura de funcionamiento** de -10 ºC a +40 ºC **Humedad de operación** hasta 75 % **Clasificación de protección** IP55
Carcasa	**Color** blanco, negro **Dimensiones** 47 × 35 × 13 mm **Peso** 16 g	Contenido	Button Jeweller 1 batería CR2032 preinstalada Cinta adhesiva de doble cara Guía rápida