

**Título:** Configuración Omnikey 5427 CK para leer Tarjeta 125Khz EM y envío de numero interno

**Producto:** Equipos biométricos Suprema


**Referencia:** INGCDGDLRCB

**Fecha:** 21/06/2019




## Como configurar Omnikey 5427 CK para leer Tarjetas de 125Khz EM y envío del Numero Interno para Software ZK


1. Entrar a la configuración del lector abriendo un explorador de Internet y colocar la dirección <http://192.168.63.99/>




2. Ingrese a **KEYBOARD WEDGE** y seleccione la opción **GENERAL CONFIG** una vez dentro habilite la opción **KEYBOARD WEDGE** y seleccione el tipo de salida **KEYBOARD WEDGE**.



3. Seleccione la Opción **Card Data Selection** y configure el tipo tarjeta como ASK Prox(e.g EM4450, Acura) habilite la primera opción de **PACS Custom** y configúrelo como se muestra en la imagen.



4. Seleccione la opción **Card Data Manipulation**, habilite la opción PACS Custom numero uno y seleccione que el formato sea **DEC**.



## 5. Finalmente Seleccione la Opción **System Config** y de clic en **APPLY CHANGES** y **STORE CHANGES**

**HID** OMNIKEY® 5427 CK Reader Management

Power 21: 0 days, 02:19:27  
Power up Reset 0: 0 days, 02:19:27

General Overview Keyboard Wedge Reader Information Contactless Config Host Interfaces **System Config** System Consoles About

Update Firmware [archivo] No se eligió archivo

Upgrade SDR [archivo] No se eligió archivo

Upload Config [archivo] No se eligió archivo

Encrypt Firmware [archivo] No se eligió archivo

Load Key Layout [archivo] No se eligió archivo

Export Config

Signing Key [ ]

Verification Key [ ]

Current Access Password [ ] Set Access Password [ ]

Password timeout (mins) 10 Confirm Access Password [ ]

1 Apply Changes

2 Store Changes

Reset Changes

Restore Default

Reboot System

© HID Global Corporation 2011-14

## 6. Realice pruebas

Sin título: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

12936763  
12936762  
3882529  
3882528  
12936783  
12936827  
7622861  
13262088  
12936827  
7622861  
13262088