

LÉASE ANTES DE INSTALAR

MARCA: V-SOL


MODELO: V1600GS

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- El equipo debe de ser instalado en interior en un ambiente controlado, y por una persona certificada.
- No exponer a altas temperaturas, polvo, agua, etc.
- Verificar que la toma de corriente eléctrica cumpla con la necesidad de alimentación del equipo.
- No observar la luz de la fibra óptica con los ojos.

INSTALACIÓN

La OLT debe de tener 3 unidades de rack de separación arriba y abajo, más otra UR de reserva. La OLT debe de tener 1 unidad de rack libre por arriba y por debajo. **El espacio reservado no puede ser compartido.**



Nota: El equipo debe de estar desconectado de la corriente eléctrica mientras se instala, o cuando se realizará algún movimiento físico.

CONEXIÓN DE EQUIPO

Conectar la computadora al puerto AUX para administrar la OLT, la IP por defecto es 192.168.8.200/24. Configurar en su computadora una IP del segmento 192.168.8.X (Ejemplo 192.168.8.123).

PRIMER ACCESO

Siga los siguientes pasos para inicio de sesión:

- 1.- La IP por defecto de la OLT es 192.168.8.200.
- 2.- Ingrese la IP por defecto en la barra de su navegador.
- 3.- Le pedirá que introduzca credenciales:

Usuario: **admin**

contraseña: Xpon@Olt9417#

Nota: Se recomienda cambiar el usuario y contraseña por defecto.

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

P.1 El equipo no enciende

- R.1 Asegure que el cable de corriente esté conectado a la OLT y al toma corriente.
- R.2 Asegure que el toma corriente esté funcionando correctamente.
- R.3 Cambie el conector a otro tomacorriente.

P.2 No se puede acceder a la interfaz gráfica

- R.1 Verificar que el cable de red esté conectado al puerto AUX.
- R.2 Verificar que el cable sea certificado, o en su defecto que el cable este probado por un probador de cables UTP.
- R.3 Asegurar que la computadora este en el mismo segmento de red que la OLT



Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web www.syscom.mx y realice una búsqueda del modelo indicado e ingrese a la sección "**DESCARGAS**" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en www.syscom.mx

***** Cuando Aplique ***** (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)

Precauciones para el usuario

Advertencias para productos peligrosos.