

SF-214B



Características

- * Pantalla táctil, botón de selección de zona: el usuario puede elegir de manera flexible de 1 a 4 zonas (simple/múltiple/todas las zonas) para el voceo.
- * Micrófono de alta fidelidad, botón de llamada y botón de timbre: presione el botón de llamada cuando el botón de timbre esté encendido, escuchará el timbre al principio.
- * Selección de número de timbre: 2 tonos o 4 tonos.
- * Configuración del código de dirección: después de encenderlo, mantenga presionado el botón ZONE1-4 para configurar sus códigos de dirección, respectivamente. La luz roja intermitente significa que la configuración está en curso. No se permite duplicar el código de dirección del micrófono. El micrófono con código de dirección "01" tiene la prioridad más alta y puede anular otro micrófono cuando se presiona.
- * Función de espera automática: cuando no se detecta señal del micrófono durante un minuto, la llamada finalizará automáticamente. Y la luz del botón de llamada está apagada.
- * Fuente de alimentación de 24 VCC.
- * El puerto en línea RS485 se puede conectar en cascada a 4 SF-214B.
- * Ajuste de volumen MIC/ Chime/ Master.
- * Con pantalla de 10 niveles de volumen.
- * El micrófono admite la función de anulación y cola durante el uso en línea.

Especificaciones

Modelo	SF-214B
Tipo de micrófono	Micrófono de condensador
Modo de comunicación	Mando RS485
Capacidad	4 ZONA
Nivel de salida	1V/600Ω
Respuesta frecuente	80-16KHz (+1/-3dB)
THD	≤1%
El consumo de energía	10W
Distancia de comunicación	1 KM
Fuente de alimentación	24 V CC
Dimensión	170x142x54mm
Peso	960g