

QNA-T310G1S	
Interfaz	Thunderbolt 3 de un solo puerto a SFP+ de 10 GbE de un solo puerto
Transferencia de datos	10 Gbps / 1 Gbps
Cables	Thunderbolt 3: Cable del Thunderbolt 3 Cable de red: Cable SFP+ DAC * 1 cable Thunderbolt 3 de 0,5m, 40Gb/s incluido
Unidad de fuente de alimentación	Alimentado por bus
Requisitos del sistema (Windows)	Windows 7 (64 bits) / Windows 10 (64 bits) * Se requiere descargar el controlador de Aquantia AQC100S * Se requiere un Thunderbolt 3 en su computadora
Requisitos del sistema (Mac)	macOS 10.13.3 (o una versión posterior) * Un puerto Thunderbolt 3 requerido en su computadora
Requisitos del sistema (Linux)	Admite Linux core 3.10, 3.12, 3.2, 4.2 y 4.4. Se requiere el controlador para la Aquantia® AQC100S a fin de utilizar el QNA-T310G1S. Haga clic aquí para descargar los controladores
Requisitos del sistema (NAS de QNAP)	QNAP Thunderbolt 3 NAS (con QTS 4.3.6 o posterior) *Enlace de puertos, DHCP/RADVD y ruta estática no admitidos
Temperatura de operación y humedad relativa	0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 5~95% (sin condensación)
Dimensiones (alto x ancho x largo)	27,6 x 56 x 113,2 mm 1,08 x 2,20 x 4,46 pulgadas
Peso	Peso neto: 0,16 Kg , Peso bruto: 0,33 Kg
Indicadores LED	Alimentación, LAN Link/Act, velocidad de transferencia
Contenido del paquete	QNA-T310G1S, 1 cable Thunderbolt 3 de 0,5 m, 1 guía de instalación