

En esta nota técnica se realiza la configuración del software AxtraxNG para paneles de la marca Rosslare, donde se necesita que se active una salida auxiliar para activar alguna alarma, estrobo, sirena, etc. cuando la puerta se mantenga abierta por cierto tiempo y esta se desactive cuando sea cerrada.

Paso 1. Activar la opción de puerta mantenida abierta en la puerta deseada. Seleccionar el tiempo deseado en que se tomara como puerta mantenida abierta.

The screenshot shows the AxtraxNG interface with a tree view on the left and a table of door configurations on the right. The 'Puerta' dialog box is open, showing configuration for '1\PANEL AC-825\Puerta 2'. The 'Puerta mantenida abierta' option is checked, and the timer is set to 0:10.

Descripción	Auto Rebloqueo	Tiempo
1\PANEL AC-825\Puerta 1	Monitor de puerta cerrada	0:04
1\PANEL AC-825\Puerta 2	Monitor de puerta cerrada	0:04
1\PANEL AC-825\Puerta 3	Monitor de puerta cerrada	0:04
1\PANEL AC-825\Puerta 4	Monitor de puerta cerrada	0:04
1\PANEL AC-825\Puerta 5	Monitor de puerta cerrada	0:04
1\PANEL AC-825\Puerta 6	Monitor de puerta cerrada	0:04

Temporizadores	
Tiempo de apertura	0:04 (min.sec)
Tiempo ampliado de puerta abierta	0:08 (min.sec)
Puerta mantenida abierta	<input checked="" type="checkbox"/> 0:10 (min.sec)
Puerta forzada abierta	<input checked="" type="checkbox"/> 0:00 (min.sec)

Paso 2. Seleccionar AC Enlaces para generar un vínculo que accionara la alarma.

Habilitar	Fuente
<input checked="" type="checkbox"/>	Puerta 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Entrada 2B

Paso 3. Generar un vínculo con los campos que se muestran en la imagen para generar la activación de la salida auxiliar generada por el evento de puerta mantenida abierta.

Vínculos

Tipo de fuente: Puerta

Fuente: Puerta 2 1\Panel AC-825\Puerta 2

Evento: Puerta mantenida abierta

Descripción del evento: Door held open

Habilitado

Generar alarma

Destination Panel: 1\Panel AC-825

Tipo de destino: Salidas

Destino: Salida 5 - 1\Panel AC-825\Puerta 5

Operación: Activo

Tiempo (mm: ss) Delay for the target operation (ss): 0:00 0

Zona Horaria: Siempre

Gestor de alarma ...

Nuevo OK Cancelar

Paso 4. Generar un nuevo vínculo para desactivar la salida auxiliar generada por el evento de puerta mantenida abierta cuando la puerta es cerrada. Seleccionar los campos de la imagen.

Vínculos

Tipo de fuente: Entrada

Fuente: Entrada 4 - 1\Panel AC-825\Puerta 2 Monitor

Evento: Contacto cerrado

Descripción del evento: Contact Closed

Habilitado

Generar alarma

Destination Panel: 1\Panel AC-825

Tipo de destino: Salidas

Destino: Salida 5 - 1\Panel AC-825\Puerta 5

Operación: Inactivo

Tiempo (mm: ss): 0:00

Delay for the target operation (ss): 0

Zona Horaria: Siempre

Gestor de alarma ...

Nuevo OK Cancelar