

裁切线	辅助线
压痕线	牙刀
V槽线	画线
半穿刀	
■ 外表面视图	□ 内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装结构工程师	包装设计师大
A01	初始发行	2025/11/14	段斯蓝	刘琪

UGREEN

Power Bank com Carregamento Rápido Bidirecional de 20W
Model: PB507

Dicas

- Antes do uso inicial, carregue totalmente o produto.
- Recomenda-se o uso de um carregador PD 20W ou superior para uma experiência de carregamento mais rápida.

Operação dos botões

Clique único	Ligar
Clique duplo	Desligada
Pressione e mantenha pressionado por 3 segundos	Ativar/desativar o modo de carregamento lento

Recarregando seu Power Bank

Dicas

- Depois de conectar o dispositivo, o produto será ligado automaticamente e começará seu carregamento. Se não estiver carregando, clique no botão.
- Depois que o carregamento for concluído com sucesso e o dispositivo for removido, o produto será desligado automaticamente.
- Para dispositivos de baixa corrente (por exemplo, fones de ouvido Bluetooth, relógios Bluetooth), recomendamos usar o Modo de Carregamento Gradual.
- Ativar o modo de carregamento gradual:** Quando o produto estiver ligado, pressione e mantenha pressionado o botão por cerca de 3 segundos, e o visor mostrará o nível dinâmico da bateria, indicado por um dígito único rolante.
- Desativar o modo de carregamento gradual:** Ele será desativado automaticamente após 2 horas, ou você pode pressionar e manter pressionado o botão por cerca de 3 segundos para desativá-lo.

Dica: Não use um cabo de carregamento do tipo vários em um para carregar vários dispositivos simultaneamente para evitar danos em seus dispositivos.

Carregando seus dispositivos

Dicas

- Depois de conectar o dispositivo, o produto será ligado automaticamente e começará seu carregamento. Se não estiver carregando, clique no botão.
- Depois que o carregamento for concluído com sucesso e o dispositivo for removido, o produto será desligado automaticamente.
- Para dispositivos de baixa corrente (por exemplo, fones de ouvido Bluetooth, relógios Bluetooth), recomendamos usar o Modo de Carregamento Gradual.
- Ativar o modo de carregamento gradual:** Quando o produto estiver ligado, pressione e mantenha pressionado o botão por cerca de 3 segundos, e o visor mostrará o nível dinâmico da bateria, indicado por um dígito único rolante.
- Desativar o modo de carregamento gradual:** Ele será desativado automaticamente após 2 horas, ou você pode pressionar e manter pressionado o botão por cerca de 3 segundos para desativá-lo.

Dica: Não use um cabo de carregamento do tipo vários em um para carregar vários dispositivos simultaneamente para evitar danos em seus dispositivos.

Resolução de problemas

Monitor	100
Status	Pisca por 3-5 segundos e depois desliga.
Descrição	Proteção contra excesso de temperatura
Solução	Remova todos os cabos de carregamento e aguarde 30 minutos antes de continuar o uso

Notas

- Para obter a melhor experiência de carregamento, é recomendável usar o cabo de carregamento ou o carregador UGREEN.
- Se o produto não for usado por um longo período, armazene-o em um ambiente seco. Para garantir a vida útil da bateria, carregue e descarregue totalmente o produto pelo menos uma vez a cada três meses.
- Esse produto possui várias proteções. Quando a temperatura interna e outros parâmetros atingirem o limite, o produto reduzirá automaticamente a potência de saída.

Manual do Usuário — 1 — — 2 — — 3 —

Distribuição de energia

Carregamento de porta única

Carregamento de duas portas

Especificações

Entrada/Saída USB-C	5V=3A/9V=2,2A/12V=1,67A
Saída USB-A	10V=2,25A/5V=3A/9V=2A/12V=1,5A
Saída total	5V=2,4A Máx.
Capacidade da célula	10000mAh
Capacidade da bateria	10000mAh (Célula única)
Energia nominal	37Wh, 3,7V
Capacidade nominal	6250mAh (7VP 5V, 2,4A)
Tipo de bateria	Bateria de íon-lítio de polímero
Tensão limitada de carregamento da bateria	4,4V±2%
Capacidade de saída	6250mAh (5V/2,4A) 2800mAh (9V/2,2A Máx.) 2600mAh (10V/2,25A Máx.) 2300mAh (12V/1,67A Máx.)
Tempo de carregamento	Cerca de 3 horas (com carregador PD 20W)
Temperatura de armazenamento	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura operacional	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Dimensões	C 112 × L 70,2 × A 35,4 (mm) / C 4,4 × L 2,8 × A 1,39 (polegadas)
Conteúdo do pacote	1 × Power Bank, 1 × Cabo de carregamento, 1 × Manual do usuário

Os dados são medidos pelo laboratório UGREEN, mas podem variar de acordo com circunstâncias específicas.
Aviso: As imagens deste manual são apenas para fins ilustrativos. Os produtos reais podem variar devido a atualizações ou aperfeiçoamentos de produtos. Consulte o produto real.

AVISO

- Leia as instruções de operação (incluindo instruções de carregamento e informações sobre as temperaturas mínimas e máximas de operação), fornecidas com o banco de energia portátil.
- Não exponha o banco de energia portátil a temperaturas excessivas e mantenha-o longe de fontes de calor, luz solar direta, gás combustível, umidade, água ou outros líquidos.
- Uma bateria submetida a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Não use adaptadores de energia e cabos de carga não certificados ou incompatíveis, pois isso pode causar incêndio, explosão ou outros riscos.
- O banco de energia portátil gerará calor durante o carregamento. Sempre carregue em uma área bem ventilada. Não carregue sob travessões, cobertores ou em superfícies inflamáveis para evitar incêndios ou outros perigos.
- Não provoque curto-circuito no banco de energia portátil nem o armazene em um recipiente onde ele possa sofrer curto-circuito por outros objetos metálicos ou condutores.
- Descarte esse produto de acordo com as leis e os regulamentos locais, e não como lixo doméstico. O descarte inadequado pode resultar em uma explosão.
- Não use este produto durante tempestades para evitar falhas no produto ou risco de choque elétrico.
- Este produto tem uma bateria embutida. Não desmonte, nem abra ou leve ao micro-ondas, não incinere, nem pinte e não insira objetos estranhos no banco de energia portátil.
- Não submeta o banco de energia portátil a choques mecânicos, como esmagamento, flexão, perfuração ou trituração. Evite deixar cair ou colocar objetos pesados sobre o banco de energia portátil.
- Interrompa o uso imediatamente se a bateria estiver muito inchada.
- Não opere o banco de energia portátil se ele tiver sido molhado ou danificado de outra forma, para evitar choque elétrico, explosão ou ferimentos. Entre em contato com o revendedor ou agente autorizado para obter assistência.
- Durante o uso, a temperatura do produto será ligeiramente superior à temperatura ambiente, o que é normal. Recomendamos não entrar em contato com ele por mais de 10 segundos.
- A bateria é perigosa. O uso do banco de energia portátil por crianças deve ser supervisionado.
- Se a bateria for engolida, poderá causar queimaduras internas graves em apenas duas horas e levar à morte. Se você acha que a bateria pode ter sido engolida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.
- Se precisar descartar as baterias, recicle-as ou descarte-as adequadamente de acordo com as leis e os regulamentos locais.
- Guarde o manual do produto para referência futura.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - <http://www.gov.br/anatel>.

Uma garantia limitada de 2 anos se aplica a todos os produtos UGREEN comprados na loja oficial da UGREEN ou em vendedores autorizados. Fique à vontade para entrar em contato conosco se tiver algum problema.

Ugreen Group Limited
Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longgajiang Road, Longhua, Shenzhen, China
Made in China

Manual do Usuário — 4 — — 5 — — 6 — — 7 —

- 备注:
- 材质: 80g哑粉纸
 - 印刷颜色: 1C
 - 展开尺寸: 240x105mm
 - 成品尺寸: 60x105mm
 - 成型工艺: 风琴折
 - 尺寸公差: ±1 mm
 - 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
 - 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%; MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%

SELECT	V									SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
Dim \ TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1	物料名称: 说明书 PB507 75131BR			
0~6	0.05	0.05	0.10	/	/	/	/	/	0.20	SHEET 1/1				
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00	/	0.20					
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25					
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT mm	产品名称	料号	项目工程师	核准
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50		双向快充移动电源	/	杨任	曾爽
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	DRAFT TOLERANCE	CRITICAL DIM. MARK			
			± 0.20°						*					