

FICHA DE ESPECIFICACIONES HO-03F



sensor magnético para puertas / puerta de garaje de metal cuenta con una salida NC.

cuenta con una función a prueba de golpes, puedes ampliamente utilizado en almacenes, departamentos, comercios, estacionamientos particulares, etc

Características:

- Con recubrimiento de metal, este sensor de puerta podría instalarse en la puerta móvil del garaje y tiendas.
- Sensor Normalmente Cerrado N.C.
- GAD \geq 35 mm
- Resistente a la intemperie y sellado para uso en exteriores
- Conductores de alambre para facilitar conexión
- Ajustable para adaptarse a la mayoría de los anchos de canal de puerta
- Para circuitos cerrados.
- Voltaje \leq 500 mA @ \leq 100 VDC, 3 W
- Chapado de metal
- Dimensiones: 50 x 16 x 9.6 mm

MANUAL DE INSTALACIÓN HO-03F

1. Ubicar el sensor en la posición requerida, ya sea puerta / cortina / portones.
2. Utilizar cable de 2 hilos 2X22 no polarizado para alarma.
3. Conectar los hilos desde el sensor hasta la zona determinada y terminal GND dentro del Panel de alarma.
4. Revisar que los dos hilos queden perfectamente conectados a los tornillos en el contacto magnético.
5. Conectar en serie la resistencia requerida para compatibilidad del panel de alarma y el funcionamiento sea el correcto.
6. Cuando la separación ente ambos cuerpos magnéticos sea mayor a los 40 mm, se activara la alarma
7. Activa la sirena hasta que sea atendida la emergencia como corresponda en el sitio de la intrusión.
8. La instalación correcta evitara visitas no necesarias.

