



## NX0034

NX0034 Módulo entradas/salidas (11E y 5S)

### Descripción

Módulo entradas/salidas (11 entradas y 5 salidas) tipo colector abierto

El modelo NX0034 se conecta al bus RS485 para recibir alimentación, notificar los cambios en las entradas y recibir mensajes de control de las salidas. Se utiliza para ampliar el número de entradas del sistema (pulsadores, tiradores, sensores...) y añadir salidas de tipo colector abierto (para señalización, activación de entradas de otros sistemas...). Cada unidad tiene grabado un número de serie único, que le permite identificarse dentro del sistema.

A través del bus también se reciben mensajes para configurar las entradas como salidas digitales o para configurar cada salida en modo funcionamiento normal o inverso.

Incluye señalización visual (LED verde) del estado como ayuda al instalador.

Su reducido tamaño permite su instalación en el interior de cajas de empotrar y de registro.

### Características

- 5 salidas de tipo colector abierto (hasta 2A/48Vdc)
- 11 Entradas
- Entradas reconfigurables como salidas digitales
- Comunicación bus RS485
- Alimentación 12Vdc (mínimo 4Vdc, máximo 15Vdc)
- Consumo en reposo 12mA, máximo 37mA
- Señalización visual LED para indicación de estado
- Tamaño reducido (39 x 39 x 16)

