

FICHA COMERCIAL NX9783



NX9783 Concentrador para antenas UHF en la banda de frecuencias de 902-928MHz

El concentrador NX9783 al que se pueden conectar hasta 4 antenas UHF NX9781 permite la detección de personas protegidas con la solución de control de errantes UHF no intrusiva de Ibernex.

Gracias a esta solución, aumenta la seguridad en las instalaciones con personas que tengan tendencias a desorientarse y a deambular, permitiendo que puedan desplazarse libremente por el centro.

La persona llevará tags NX9757 colocados en sus prendas y cuando se acerque a alguna de las zonas protegidas por las antenas el sistema lanzará una alarma al personal para que actúe con la máxima rapidez posible.

Dimensiones: 260x157x65 mm

Peso: 1800 gramos

Funcionalidades

- Permite la conexión de hasta 4 antenas por concentrador para aumentar la zona de detección.
- 16 LEDs para la notificación del estado de las antenas y el funcionamiento del concentrador.
- Alarma en caso de que un tag se acerque a la zona controlada
- Solución no intrusiva

Características Técnicas

- Alimentación: 24 Vdc (Fuente no incluida)
- Frecuencia: 902 MHz – 928 MHz.
- Alcance de lectura de hasta 12 metros.
- 4 puertos de antena.
- 6 entradas/salidas.
- Salidas:
 - o 2 salidas optoacopladas 24 Vdc
 - o 2 salidas de relé 24 Vdc
- 2 entradas optoacopladas 24 Vdc
- Interfaces:
 - o RS232
 - o Ethernet
 - o USB
 - o Wiegand
- Robusta carcasa metálica para su uso en entornos industriales.
- Grado de protección:
 - o IP53
 - o IP64 con tapa de protección