

**PROGRAMACION DE UN LLAVERO 5804 CON EL PANEL VISTA 48 D**

**Primer paso.-** Entrar a programación de instalador con **4112+800**

**Segundo paso.-** Entrar en el campo **\*56**

**Tercer paso.-** Hacer el siguiente procedimiento para programar cada botón desde la zona numero 49. **Nota:** Para avanzar entre ventanas presionar \*.

CONFIRMAR? 0 = NO    1 = SI	Presionar asterisco *
Intro Nr Zona ( 00 = Fin)    49	Presionar asterisco *
Zn TZ P CR Hw L 49 00 1 10 RF 1	Presionar asterisco *
Tipo Zona Armado Total    21	Presionar asterisco *

En **Tipo de zona** es donde le vamos asignar como queremos que trabaje el botón (Ver tabla de tipo de zona en el manual).

49 Partición 1	*	
49 Cod Receptora 1 st 01    2nd 00    10	*	
49 TIPO SENSOR BOTON RF    5	*	
49 Poner NrS A XXX – XXXX    L 1	*	

Figura 1.1

En esta ventana introducimos el **número de serie** y el **número del lazo** de los botones como se muestra en la **figura 1.1**.

Si presionamos el botón que deseamos programar cuando nos aparece **Introducir numero de Serie** automáticamente nos aparece en pantalla el numero de serie del llavero y el numero de lazo sin tener que hacerlo manualmente.

TX para Confirm  
\* Para Omitir

Presionar asterisco \*

En la pantalla **Tx para confirmar** presionamos el botón nuevamente para verificar que es el numero de serie correcto.

Zn Tz P CR HW L  
49 21 1 10 RF 3

Presionar asterisco \*

Program Alpha?  
0 = NO 1 = SI

Presionar asterisco \*

Intro Nr Zona  
( 00 = Fin ) 00

Introducir 00 y \* para salir de programación de zonas.  
Después introducir \*99 para salir de programación de instalador.

**Cuarto Paso.-** Estando fuera de programación dar de alta un usuario para poder asignarle el llavero, como se muestra a continuación.

*Introducir:*

**Código Maestro + 8 + 03 + Nuevo código**

*Ejemplo:*

1234 + 8 + 03 + 1525 ← Este código pertenece al usuario **No.03**

*Una vez dado de alta el usuario hacer el siguiente procedimiento:*

1234 + 8 + 03 + #4 + 49 ← El **49** es el numero de zona del llavero.  
**Nota:** Para que funcionen todos los botones del llavero con una zona es suficiente.