

TXCHEP450

Cargador rápido Inteligente para baterías de Ni-MH, Li-Ion.



VOLTAJE U.S.A. / Canadá 120 V CA, 60 HZ

TEMPERATURA Temperatura de funcionamiento -20 ° C ~ +45 ° C
Temperatura de almacenamiento -20 ° C ~ +70 ° C

CORRIENTE DE CARGA 800mA

CARACTERÍSTICAS Interrumpe la carga al detectar: incremento de temperatura, tensión máxima, temperatura máxima y tiempo de carga máximo.

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

1.- Conectar el adaptador de CA al conector del adaptador situado en la parte posterior del cargador.

2.- Conectar el adaptador de CA a una toma de corriente alterna.

3.- Inserte la batería, o el radio con la batería en el compartimiento de la batería del cargador. Asegúrese de que los contactos metálicos de la batería entren en contacto con seguridad con los terminales del cargador, el indicador se ilumina y comienza la carga.

ESTATUS DE CARGA

ESTATUS LED

Cargador conectado

LED APAGADO

Estatus de prueba de batería de 3 segundos

LED EN VERDE

Cargando

LED EN ROJO

Carga completa

LED EN VERDE

Retirar batería del cargador

LED APAGADO

Batería débil

FLASHEA EN AMARILLO

MODO DE CARGA:

1. Modo de inactividad.
2. Modo de carga gradual de entrada
3. Rápido modo de carga.
4. Modo de carga de flotación final.
5. Tiempo aproximado de carga.



ATENCIÓN

a) Cuando se carga una batería sola (no conectada al transceptor), no permita que algún objeto metálico toque las terminales de la parte superior de la batería.

b) Cargador adecuado para baterías de Ni-MH y Li-Ion.



NOTA

Al cargar un transceptor con una batería o la batería sola, fíjese que los contactos metálicos entran en contacto con las terminales del cargador, una vez en su lugar el LED del cargador momentáneamente ENCIENDE en rojo y la batería comenzará a cargarse.

Asegúrese de empujar el transceptor totalmente en el compartimiento de la batería.

Cuando la carga se haya completado, la luz encenderá de color verde, retire la batería o transceptor de la ranura del cargador.

Cuando el cargador no vaya a ser utilizado durante mucho tiempo, desconecte el adaptador de CA de la toma de CA.

ADVERTENCIA

No utilice el cargador en atmósferas explosivas (gases, polvo, humos, etc)

ATENCIÓN

Siempre apagar el transceptor equipado con una batería antes de insertarlo en el cargador.

Al cargar un segundo paquete de baterías debe esperar aproximadamente 10 segundos. Si el LED parpadea en rojo al instalar una batería, retírela y espere unos segundos antes de volver a introducirla.

TIEMPO APROXIMADO DE CARGA:

	VOLTAJE	CAPACIDAD	TIEMPO DE CARGA
	7.5V	1600mAh	1.2 horas
	7.5V	1800mAh	2.5 horas
	7.4V	1800mAh	2.5 horas
	7.4V	2200mAh	3.0 horas
	7.4V	2400mAh	3.2 horas