



Ficha Tecnica

UTP801P

● Especificación

	Artículo	Parámetro
Función	Canal	Un canal solo
	Distancia de transmisión	35 m (máximo)
	Entrada de video	15 pines HD15 hembra
Video	Conector de cable UTP	RJ-45
	Compatible con	vga SVGA XVGA WSXGA UXGA,WSXGA, etc.
Propiedades	Banda de señal síncrona Señal	1K-200KHz
	banda de transmisión	<120MHz (-3dB)
	DOC	Compatibilidad con DDC2
Ajustamiento	Ajuste de marcación	Consulta "Método de configuración del dial"
Protección	EDS	Descarga de contacto: 6000V Descarga de aire: 8000V IEC61000-4-2 1995
	Protección contra sobretensiones	2KV 10/700us según IEC61000-4-5
Fiabilidad	MTBF	> 10000h
Físico	Tamaño (LWH)	85 * 64 * 28 mm
	Cubierta externa	Metal
	Color	Negro
	Peso	Transmisor: 111g Receptor: 110g
Ambiental	Temperatura de funcionamiento	0 ~ 55
	Temperatura de almacenamiento	- 20°C ~ 70°C
	RH	0% -95% (sin condensación)

Especificaciones están sujeto a cambiar sin previo aviso.

Dial setting method


Transmitter

There are 2 gears in the transmitter:



Receiver

There are 3 gears in the receiver:



Method

Please confirm and fix the transmitter near first, then change the receiver near for a satisfactory picture.


Acquiescent team :




● resolución de problemas

- Asegúrese de que la instalación se realice de acuerdo con el manual.
- Compruebe si ambos extremos del cable UTP cumplen con 568A o 568B o mismo tiempo.
- Asegúrese de que la distancia real no exceda la distancia de transmisión permitida, la distancia máxima real es relativa a la calidad de la fuente de señal y cable.
- Utilice los interruptores de ajuste si no hay imagen. Reinicia la computadora.
-
- Reemplace el dispositivo en cuestión por uno que funcione normalmente.
- Si hay alguna inestabilidad de imagen con la computadora portátil, verifique si el dispositivo está conectado a tierra. Si el
-
- el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor

● Diagrama de pines RJ 45



EIA/TIA 568A



FIA/TIA 568B

[illegible]

- | | |
|------------------------|---------------|
| transmisor vga | (ordenador 1) |
| ● receptor vga | (ordenador 1) |
| ● Cable VGA (MF) | (ordenador 1) |
| ● manual de aplicación | (ordenador 1) |

(ordenador 1)

(ordenador f)

(ordenador 1)

(ordenador f)