

## FICHA DE ESPECIFICACIONES HO-02



Botón de emergencia cableado. El botón HO02 es un accesorio para paneles de alarma híbridos. Este botón es un botón de pánico o emergencia el cual al momento de ser presionado libera la alarma o la activa y al momento de dejar de presionarlo se desactiva para evitar la prevención de algún tipo de robo.

Cuenta con un funcionamiento sumamente sencillo y de fácil instalación, práctico y puede estar dentro del ambiente de decoración de su domicilio, cuenta con un rendimiento estable y de alta durabilidad. Al igual puede utilizar este botón con una conexión normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC).

### Características:

- Cuerpo de plástico ABS.
- Modo de Contacto: COM, NO NC.

### Especificaciones:

- Voltaje (VDC):  $\leq 24$
- Corriente de operación:  $\leq 300$  mA
- Modo de contacto: NO y NC
- Medidas: 75mm x 20mm x 7mm

## MANUAL DE INSTALACIÓN DIAGRAMA HO-02

1. Encuentra la ubicación adecuada para montar y fijar el botón.
2. Utilizar cable de 2 hilos 2X22 no polarizado para alarma.
3. Conectar los 2 hilos desde el botón hasta la zona determinada y terminal común dentro del Panel de alarma.
4. Conecte los 2 hilos del cable a la parte posterior del botón de emergencia a las terminales común y NC o NO.
5. Revisar que los dos hilos queden perfectamente conectados a los tornillos en el botón de emergencia.
6. Conectar la resistencia requerida para compatibilidad del panel de alarma y el funcionamiento sea el correcto. NC en serie, NO en paralelo.
7. Atornille el botón en la ubicación de montaje.

### Diagrama:

