




# Atornillador recto 3,6V DF001DW


(con 81 accesorios en el maletín)



Punto de luz LED.



ON / OFF interruptor con inversión de giro.



Conector USB cubierto con goma para carga de batería.

Tipo recto.

Puede utilizarse como tipo taladro o recto.

Tipo pistola.



Desatornillador de mano.

## Maletín con 81 piezas y cargador.



Tipo de punta.

Phillips (PH)	PZ	Hex (H)
T	Slotted (SL)	

**Puntas 25mm.**

PZ : 0, 1, 2, 3 (3 de cada).  
Hex : 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 (2 de cada).  
T : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 (3 de cada).  
SL : 0,5x3, 0,5x4, 0,6x4,5, 0,8x5,5, 1,0x5,5, 1,2x6,5 (2 de cada).  
PH : 0, 1, 2 (3 de cada), 3 (2 de cada).

**Cargador (ADP07).**

Tiempo de carga:  
3 a 5 horas  
(DC5V/ 1A USB salida).



**Puntas 50mm.**

T : 20, 25, 30 (1 de cada).  
PH : 1, 2, 3 (1 de cada).

**Llaves de vaso.**

5, 6, 7, 8, 9, 10mm (1 de cada).

**Portapuntas magnético.**

60mm (1 de cada).



Ideal para pequeños espacios.

## Atornillador recto DF001D

- Reversible
- Iluminación
- Maletín

<b>Capacidad de atornillado</b>	Madera: $\varnothing 3,8 \times 32$ mm
<b>R.p.m.</b>	220 R.p.m.
<b>Máx. par de apriete</b>	Duro/ Blando: 4,0 / 3,0 Nm
<b>Vibración</b>	Sin impacto: 2,5 m/s <sup>2</sup> o menos
<b>Presión sonora</b>	70 dB(A) o menos
<b>Tiempo de carga</b>	3 - 5 horas

<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>	Tipo recto: 287x47x51mm
	Tipo pistola: 205x47x51mm

<b>Peso</b>	0,36 kg
-------------	---------

Equipo básico: DF001DW: 81 piezas, cargador, cable USB y maletín.

# Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid)  
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

[www.Makita.ES](http://www.Makita.ES)