

# ADC-V523

## SPECIFICATIONS

COMPRESIÓN DE GRABACIÓN  
H.264

MAX RESOLUTION  
1920x1080

SENSOR DE IMAGEN  
1/2.7" CMOS, 2.1 MP, 1920x1080

LENTE / ÁNGULO DE VISIÓN  
3.0 mm, F2.0, 117°

SENSIBILIDAD A LA LUZ BAJA  
0 lux with IR

RANGO DE IR  
Up to ~15 ft (4.6 m)

AJUSTES DE IMAGEN  
Flip, brightness, contrast, saturation, sharpness, exposure

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA  
802.11 b/g/n/ac 2,4 y 5 GHz

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO  
32° F - 104° F (0° C - 40° C)

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO  
<95% Non-condensing

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA  
12V - 1A DC

DIMENSIONES (L x An x Al)  
2.4 x 3 x 3.7" (6.1 x 7.6 x 9.4 cm)

## REQUISITOS

FUERZA  
12 V- 1 A DC power adapter (included)

RED  
Wi-Fi (2.4 or 5 GHz) or ethernet connection to broadband Internet



## Cámara de vídeo WI-FI para interiores de 1080p con HDR

Obtenga alertas de video más inteligentes y videos grabados y en vivo de alta calidad con el ADC-V523. El potente análisis de video de Alarm.com puede detectar y alertarle sobre personas, vehículos y animales que ingresan a su propiedad. Con un amplio campo de visión, visión nocturna y alto rango dinámico (HDR), el ADC-V523 te permite ver lo que es importante, sin importar la hora del día o las condiciones de iluminación. Combínelo con una grabadora de video en streaming Alarm.com para grabación local las 24 horas del día, los 7 días de la semana o con un sistema de seguridad Alarm.com para alarmas basadas en la nube y grabaciones de clips activadas por sensores (se requiere hardware adicional).

### CARACTERÍSTICAS

- Campo de visión de 117°
- Alto rango dinámico (HDR)
- Audio bidireccional
- Conexión Ethernet o Wi-Fi (2,4 GHz o 5 GHz)
- Funciona con el sitio web del cliente y la aplicación móvil de Alarm.com
- Análisis de vídeo, detección de movimiento por vídeo y clips activados por sensores guardados en la nube
- Grabación integrada con Smart View

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- Adaptador de corriente
- Accesorios de montaje

### GUÍA LED

|                    | ESTADO DEL LED     | DESCRIPCIÓN                                                            |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LED DE ESTADO      | Apagado            | Apagado                                                                |
|                    | BrillanteRojo      | Encendido, arranque de la cámara                                       |
|                    | BrillanteVerde     | Conexión de red local                                                  |
|                    | SólidoVerde        | Conectado a Alarm.com                                                  |
|                    | ParpadeoAzul       | modo WPS                                                               |
|                    | ParpadeoBlanco     | Modo de punto de acceso Wi-Fi                                          |
| PROBLEMA CONDICIÓN | SólidoRojo         | Sin conexión local o de Internet                                       |
| FÁBRICA REINICIAR  | Alternor RojoVerde | Restablecimiento de la cámara a los valores predeterminados de fábrica |