

Ficha Comercial NX0067/X



NX0067/C



NX0067/CA

Dimensiones: 75x75x26 mm (incluyendo bastidor)

Peso: 108 g

NX0067/X Módulo asistencial de empotrar IP67 para baño con tirador, indicador luminoso de alarma y presencia y botón de cancelación.

El módulo asistencial para baños NX0067/X permite integrar en un único dispositivo un tirador de alarma junto con botón de cancelación o de alarma. Conectado a un terminal de habitación, este dispositivo permite al usuario lanzar una petición de ayuda y que el personal pueda atender dicha petición en el propio baño. Es un módulo con estanqueidad IP67 y que se conecta al bus RS485 del terminal de habitación de Ibernex, el cual supervisa el módulo.

Funcionalidades

- Permite la generación de alarmas mediante el accionamiento de un tirador en baños, probadores u otras estancias donde el usuario puede haber caído al suelo.
- Permite la cancelación de la alarma gracias al botón verde incluido en el mismo módulo.
- Incluye LED verde para notificar presencia de personal.
- Incluye LED rojo para notificar localmente el estado de la alarma. Se puede activar mediante relé o salida de colector abierto o desde una entrada configurada como salida.
- Permite la generación de alarmas mediante el botón rojo de alarma (en modelo: NX0067/CA)
- Propicio para Ambientes Húmedos gracias a su estanqueidad.
- Instalación en cajas de empotrar, compatible con cajas europeas (embellecedor: NX0068/EU) y cajas americanas, para estas últimas es necesario un adaptador (adaptador + embellecedor: NX0068/LT).
- Instalación en superficie mediante el adaptador NX0069.

Características Técnicas

- Dimensiones frontales: 46x46mm
- Material: ABS antimicrobiano
- Color: Blanco
- Funciona en combinación con el tirador de baño NX0073.
- Consumo < 20mA (en modelo NX0067/C).
- Consumo < 30mA (en modelo NX0067/CA).
- Conexión a través del bus RS485 del terminal.
- Accionable en todas las direcciones.
- Índice de protección: IP67
- Botón verde de cancelación de alarmas integrado.
- Led indicador de presencia incluido.
- Botón rojo de alarma (en modelo: NX0067/CA).
- Led indicador de alarma.
- El bastidor es parte del dispositivo.
- Incluye un cable de 1,5 m para facilitar la instalación.
- No incluye marco.