

Cerradura Eléctrica

SD-995C Para puertas de metal, 12V C.C., UL

SD-995C24 Para puertas de metal, 24V C.C.

La cerradura eléctrica de **SECO-LARM®** se puede utilizar para convertir conjuntos de cerraduras cilíndricas en un sistema de bloqueo con control de acceso electrónico. Combine con teclado digital opcional de **SECO-LARM®** para alta seguridad sin llave.

SECURITY



LISTED

(Solo el SD-995C)



Características:

- Operación seleccionable modo a salvo o modo seguro
- Se puede usar prácticamente con cualquier sistema de cerradura cilíndrica para puerta
- Se puede usar con teclado numérico digital opcional
- Adecuado para aplicaciones en oficinas
- Reversible para puertas de mano derecha o izquierda
- Diseño delgado para uso con la mayoría de puertas de metal
- Alimentado por solenoide, no una bobina zumbador
- Resistencia estática – 1,000 lbs. (454kg)
- Recorde de acero inoxidable para resistencia y larga vida
- Conexión sin polaridad
- Probado hasta 250,000 ciclos
- Extensores de reborde opcionales disponibles:
 - **SD-995C-LE25** – Extensión de 1"
 - **SD-995C-LE50** – Extensión de 2"

Placa trim incluida

Modo a salvo
Modo seguro

Conexion sin polaridad

Fuerza estática de 1000 lbs.



Placa tipo trim (incluido)



Extensión SD-995C-LE25 mostrado

Especificaciones:

Modelo	SD-995C	SD-995C24
Voltaje de operación	12V C.C.	24V C.C.
Consumo de corriente	280mA	140mA
Temperatura de operación	32°~120° F (-0°~49° C)	
Fuerza estática	1,000 lbs. (454kg)	
Fuerza dinámica	50 ft-lbs. (6.91 m-kgs)	
Dimensiones	47/8"x11/4"x11/4" (124x32x32 mm)	

También disponible de SECO-LARM®:



SD-994C
SD-994C24

Cerradura eléctrica para puertas de madera



SD-996C-NUQ
Cerradura eléctrica universal



SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA, 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2016 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos derechos reservados. La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo; por tal razón, SECO-LARM reserva el derecho de cambiar los precios y las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se responsabiliza por errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA SLI®

PI_SD-995Cxx_161020_Sp.docx