



Cuadro Comparativo: Nueva SK-910RD4 vs. Anterior SK-910R4Q

	SK-910RD4 (Nueva)	SK-910R4Q (Anterior)
Modelo		
Función de salida de relé	0.5~99 segundos de salida cronometrada 1~99 minutos de salida cronometrada Alternar salida Salida de pestillo Salida de validez	1~5/10/20/30 segundos de salida cronometrada Alternar salida Salida de pestillo Salida de validez
Programación del tiempo de salida del relé	Por interruptor de tacto	Mediante interruptor DIP de 3 pines
Transmisor de aprendizaje	Hasta 60 botones de transmisor diferentes por canal Total de 240 botones del transmisor / Primero en entrar, primero en salir	Hasta 15 botones de transmisor diferentes por canal Total 60 botones del transmisor / Primero en entrar, primero en salir
Cambio de programa	Cambio de aprendizaje y programa	Cambio de programa Interruptor de aprendizaje x 1 por canal Total 5 interruptores
Indicador LED	Pantalla alfanumérica	LED de estado rojo x 1 por canal Total 4pcs LED
Antena externa	Sí, no hay necesidad de cortar el puente	Sí, debe cortar el puente
Operación de doble frecuencia	315MHz con la antena interna o con SK-91ERSD Antena de Rango Extendido 315MHz y 433.92MHz si se utiliza la antena interna y la antena de rango extendido SK-93ERSD	Sólo 315MHz
Antena de rango extendido	Sí, cualquiera de los dos: SK-91ERSD – 315MHz SK-93ERSD – 433.92MHz	Sólo SK-91ERSD
Logotipo del OEM en la caja	Sí, puede hacer el logotipo de impresión OEM	No, al funda tiene el logotipo SL
Antena	Oculto dentro de la carcasa	Expuesto fuera de la carcasa
Range de RF	Rendimiento consistente y estable de hasta 500 pies (150m)*	Hasta 500 pies (150m)*
Tamaño del recinto	4 ⁷ / ₃₂ "x2 ³ / ₈ "x7 ¹ / ₈ " (107x60x22.8 mm)	5 ⁵ / ₁₆ "x3 ¹⁵ / ₁₆ "x1 ⁵ / ₆₄ " (135x100x27.5 mm)

*El rango operativo variará mucho según la instalación y el entorno operativo.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SK-910RD4_CP_230901_SP.docx