

alula™ RE6005 Llaverode 5botones Connect™ Encrypted



El llavero RE6005 de cinco botones es un dispositivo portátil que se utiliza para controlar de forma remota un sistema de seguridad. Los botones se pueden configurar para armar, desarmar, activar alarmas de pánico o controlar funciones de automatización del hogar.

Características

- 5 botones
- Soporta combinaciones de botones
- Indicador de batería baja
- Transmisiones inalámbricas seguras encriptadas
- Garantía de 2 años

Enroll El mando a distancia de cinco botones se puede registrar colocando el panel en modo de registro inalámbrico y presionando simultáneamente los botones de armado en modo Ausente y Presente. Como alternativa, el mando a distancia se puede registrar escaneando el código de barras con la aplicación Connect+ Installer o ingresando su número de serie de 8 caracteres en el portal web del proveedor de servicios interactivos.

Operar presionando el botón deseado hasta que el LED se ilumine.



Tips de botones

- De manera predeterminada, al presionar **AUSENTE** y **PRESENTE** se activará una alarma de pánico. Las alarmas de pánico activadas desde un llavero no se pueden cancelar desde el mismo llavero.
- Los botones se pueden configurar en el panel para hacer diferentes cosas. Se pueden utilizar botones y combinaciones de botones para activar escenas de automatización del hogar.

ProTips

En aplicaciones CE El llavero Deberá ser usado cerca del punto de salida para que se pueda verificar el armado.

Para reemplazar la batería, remueva el tornillo en la parte trasera del llavero y separe la cubierta trasera. Reemplace la batería y coloque de nuevo la cubierta.



tornillo

alula™ RE6005 Five Button Fob Connect™ Encrypted



The RE6005 Five Button Fob is a portable device used to remotely control a security system. The buttons can be configured to arm, disarm, trigger panic alarms, or control home automation functions.

Features

- 5 buttons
- Supports button combinations
- Low battery indication
- Secure encrypted wireless transmissions
- 2-year warranty

Enroll the Five Button Fob by placing the panel into wireless enrollment mode and pressing the away and stay arming buttons simultaneously. Alternatively, the fob can be enrolled by scanning its bar code using the Connect+ Installer App or by entering its 8 character serial number on the interactive service provider's web portal.

Operate by pressing the desired button until the LED illuminates.


Button Tips

- By default, pressing **STAY** and **AWAY** will cause a panic alarm.
- Panic alarm triggered from a fob cannot be canceled from the same fob.
- The buttons can be configured in the panel settings to do different things.
- Buttons and button combinations can be used to trigger home automation scenes.

ProTips

In CE applications the fob must be used near the point of exit so that arming can be verified.

To replace the battery, remove the screw on the back of the fob and unsnap the back from the cover. Replace the battery and reinstall the cover.



Screw

Use la guía de instalación del panel para verificar la correcta configuración.

Use the panel installation guide to verify proper system setup.

Especificaciones		Specifications	
Físicas		Physical	
Dimensiones	2.2 x 1.5 x .6 pulgadas(5.6 x 3.8 x 1.4 centímetros)	HousingDimensions	2.2 x 1.5 x .6 inches (5.6 x 3.8 x 1.4 centimeters)
Peso con Batería	0.66 ozs(19 grams)	Weight with Battery	0.66 ounces (19 grams)
Ambientales		Environmental	
Temperatura Operativa	32°F a 120°F (0°C a 49°C)	OperatingTemperature	32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Humedad máxima	85%humedad relativa no condensante	Maximum Humidity	85%non-condensingrelative humidity
Sensor		SensorSpecifications	
Frecuencia	433.92MHz	FrequencyReplacement	433.92MHz
Batería de reemplazo	UnaPanasoniCR2032 5	Battery Nominal Battery	OnePanasoniCR2032 5
Vida nominal de batería	Años	Life Transmitted	Years
IndicacionesTransmitidas	Batería Baja	Indications	LowBattery
Certificaciores		Certification	
RE6005	FCC, IC, RCM, EN 60950EN 300 220, EN 301 483, Grado de Seguridad 1, CEAmbientaClas2	RE6005	FCC, IC, RCM, EN 60950EN 300 220, EN 301 483, SecurityGrade1, CEEnvironmentalClas2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without notice

GARANTIA

Alula reemplazará todos los productos no portátiles que estén defectuosos en sus primeros cinco (5) años o los productos portátiles que estén defectuosos en sus primeros dos (2) años..

MARCAS COMERCIALES

Alula y Connect+ son marcas comerciales propiedad de Alula Holdings LLC.

AVISO DE LA IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo
- (1) L ' a p p e a r e i l n e p e u t p r o d u i r e d e b r o u i l l a g e , e t

(2) L ' u t i l i s a t e u r d e l ' a p p a r e i l d o i t a c c e p t e r t o u t b r o u i l l a g e r a d i o é l e c t r i q u e s u b i , m ê m e s i l e b r o u i l l a g e e s t s u s c e p t i b l e ' e n c o m p r o m e t t r e l e f o n c t i o n n e m e n t .

Le présent appareil est applicable aux appareils radio exempts de licence. L ' e x p l o i t a t i o n s e s u b j e c t a u x d e u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :

IC: 8310ARE3005

AVISO DE LA CE

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Alula podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo

FCC ID: USRE3005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, Alula declara que este RE6005 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/EC. (Esta declaración se puede traducir a otros idiomas a través de una gran variedad de herramientas de traducción disponibles en Internet).

L ' e x p l o i t a t i o n s e s u b j e c t a u x d e u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :

L ' u t i l i s a t e u r d e l ' a p p a r e i l d o i t a c c e p t e r t o u t b r o u i l l a g e r a d i o é l e c t r i q u e s u b i , m ê m e s i l e b r o u i l l a g e e s t s u s c e p t i b l e ' e n c o m p r o m e t t r e l e f o n c t i o n n e m e n t .

aux appareils radio exempts de licence. L ' e x p l o i t a t i o n s e s u b j e c t a u x d e u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :

(1) L ' a p p e a r e i l n e p e u t p r o d u i r e d e b r o u i l l a g e , e t

(2) L ' u t i l i s a t e u r d e l ' a p p a r e i l d o i t a c c e p t e r t o u t b r o u i l l a g e r a d i o é l e c t r i q u e s u b i , m ê m e s i l e b r o u i l l a g e e s t s u s c e p t i b l e ' e n c o m p r o m e t t r e l e f o n c t i o n n e m e n t .

WARRANTY

Alula will replace all non-portable products that are defective in their first five (5) years, and all portable products that are defective in their first two (2) years.

TRADEMARKS

Alula and Connect+ are trademarks owned by Alula Holdings LLC.

IC NOTICE

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est applicable aux appareils radio exempts de licence. L ' e x p l o i t a t i o n s e s u b j e c t a u x d e u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :

- (1) L ' a p p e a r e i l n e p e u t p r o d u i r e d e b r o u i l l a g e , e t

(2) L ' u t i l i s a t e u r d e l ' a p p a r e i l d o i t a c c e p t e r t o u t b r o u i l l a g e r a d i o é l e c t r i q u e s u b i , m ê m e s i l e b r o u i l l a g e e s t s u s c e p t i b l e ' e n c o m p r o m e t t r e l e f o n c t i o n n e m e n t .

IC: 8310ARE3005

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference that may be received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by Alula could void the user's authority to operate this equipment.

FCC ID: USRE3005

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby Alula declares that this RE6005 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. (This declaration can be translated to other languages via a myriad of translation tools found on the Internet.)