

# Guía de Rápida

TL400

# 1. Guía Rápida

**Encendido:** Toque el teclado para encender la cerradura.

**Registrar primer administrador:** Encender -> 0 # -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> Ingresar huella/contraseña/tarjeta.

**Registrar administrador:** Encender -> 0 # -> Verificar administrador -> 1 -> 1 -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> Ingresar huella/contraseña/tarjeta.

**Registrar usuario normal:** Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 1 -> 2 -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> ingresar huella/contraseña/tarjeta.

**Borrar por numero de usuario:** Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 2 -> 1 -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos nuevamente.

**Borrar por grupo:** Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 2 -> 2 -> 1 o 2 -> #  
Registro suplementario: Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 3 -> Introducir el ID de Usuario de hasta 3 dígitos -> ingresar huella/contraseña/tarjeta.

**Cargar datos de usuario:** Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 4

**Descargar datos de usuario:** Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 5

**Habilitar normalmente abierto:** Encender -> 0 # -> verificar administrador -> 6

**Volumen:** Encender -> 0 # -> Verificar Administrador -> 01 -> Presione 1 una vez para bajar el volumen, presione 2 una vez para subir el volumen -> #

**Nota:** La contraseña es un número de 6 dígitos, cuando el administrador verifique con contraseña, presione # para terminar.



[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)



[www.zktecolatinoamerica.com](http://www.zktecolatinoamerica.com)



Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.  
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.  
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.